

ROMÂNĂ



BEYON

BEYON buton wireless 1Y.13.Bxx

VERSIUNI

1Y.13.B10: 2 Canale, Alb

1Y.13.B12: 2 Canale, Negru

1Y.13.B20: 4 Canale, Alb

1Y.13.B22: 4 Canale, Negru

RAZA DE TRANSMITERE

- Raza de transmitere de circa 10m în spațiu liber și fără obstacole

- Raza de transmitere poate varia în funcție de structura clădirii

Exemplu:

- Ziduri de beton armat și/sau ziduri de metal

- Întrerupătorul montat pe suprafață metalică sau în rame metalice

- Ziduri despărțitoare umplute cu lână izolatoare pe suport de folie metalică

- Tavane cu panouri din metal sau fibră de carbon

- Vitralii ce pot conține inserții de metal sau plumb, mobilier metalic

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursa de energie	Generator de energie
Frecvența de operare	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Omologări	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Cicluri de comutare	min. 50000
Temperatura de funcționare	-25°C ... +65°C

Informații

- Butonul BEYON este destinat montării în interior

- Produsul nu este potrivit pentru medii cu vibrații mari, șocuri mecanice, umiditate foarte mare, praf mult sau în medii explozive

Instrucțiuni de siguranță

- Risc de sufocare ! Nu lăsați ambalajul prin preajmă.

Copiii pot înghiți părțile mai mici și se pot sufoca

- Instalați și utilizați produsul conform manualului pus la dispoziție și nu modificați în nici un fel produsul

- Curățirea nepotrivită poate dăuna produsului.

Se recomandă curățirea cu un material textil moale și umed



Utility Model - IB1Y13VXX - 07/19
Finder S.p.A. con unico socio
10040 ALMESE (TO) - ITALY

